

Model	Wejścia	Wyjścia	HDCP	Przechwytywanie	Sygnal z wejścia audio	Wydajność	Obsługiwane systemy	Wspierane platformy i programy	Pilot	Zasilanie przy przechwytywaniu na PC
GMX CAP-502MJZ	HDMI 2.0 4K2K60 Mini jack audio	HDMI loopout 4K2K60 Mini jack audio USB 3.0	Nie	1080p60 na PC	Miksowany z audio z HDMI	USB 3.0 350 Mb/s MJPG/YUY2	Windows 7/8.1/10, Mac, LinuxOS	OBS Studio, VLC, Xsplit Broadcast, Skype, Zoom, Google Hangout	Nie	Zasilacz sieciowy
HDR UHG_OP	HDMI 4K2K60 Mini jack audio	HDMI 4K2K60 Mini jack audio USB 3.0	Tak v.1.4 v.2.2	1080p60 na PC	Zamienny z audio z HDMI	USB 3.0 350 Mb/s MJPG/YUY2 lub bez kompresji	Windows 7, 8.1, 10, Mac OS, Linux	OBS Studio, Skype, Zoom, Google Hangouts, MS Teams, Webex, Click Meeting, YouTube, Facebook	Nie	USB 3.0
U1000	HDMI 2.0 4K2K60, 1080p240, Mini jack MIC (wspólne z wyjściem audio)	HDMI 2.0 4K2K60, 1080p240, USB 3.1, Mini jack Line-in (wspólne z wejściem MIC)	Nie	4K2K30, 1080p120 na PC	Miksowany z audio HDMI	USB 3.1	Windows 7/Windows10 32bit/64bit Mac OS X 10.13 i wyższe Linux: Ubuntu 14.0 i wyższe	OBS Studio, VLC,Xsplit Broadcast, Skype, Windows Media Encoder, QuickTime Player	Nie	USB 3.1
EZCast CatchU	HDMI 4K60 USB-A 2.0 Mini Jack MIC	HDMI 4K60 Pass-Through USB-C 3.0 Mini Jack (słuchawki)	Nie	1080p60 (PC i nośnik USB)	Miksowany lub zamienny z HDMI (przełącznik MODE)	H.264	Windows, iOS, Android, Mac, Chrome OS	OBS Studio, Xsplit, Potplayer	Nie	Oddzielne gniazdo USB-C
Velocap HDR Game Streamer	1 HDMI 4K2K60 / 1080p144 1 HDMI 4K2K30 przeł. bezszwowe PIP, POP Mini jack MIC Mini jack LINE Mini jack DVI AUDIO USB-C (zasilanie)	HDMI 4K2K30 USB-C (dane) Mini Jack (słuchawki)	Tak v.2.2	1080p60 na PC	Sygnal z wejścia LINE-IN zamienny ze zmkosowanym MIC + HDMI	MJPEG, YUY2, YUV	Windows 10 MacOS 10.13.4 Linux Ubuntu 14.04	OBS Studio, VLC, Xsplit Broadcast, Skype, Zoom, Google Hangout, MS Teams, Webex, Click Meeting, YouTube, Facebook, QuickTime Player, Wirecast, DirectShow, DirectSound	Tak	USB C
Velocap HDR TBOX 3 (wyświetlacz 7")	1 HDMI 4K60 1 HDMI 4K30 Przeł. bezszwowe PIP, POP 3x Mini jack audio: MIC, IN, EXT Gniazdo baterii	HDMI 1080P60 USB-C (do PC) USB 2.0 Slot SD Mini Jack (słuchawki)	Tak	1080p60 na PC, nośniki USB, SD	Zmkosowane sygnaly z wejść LINE-IN i MIC zamienne z audio HDMI	MP4 (H.264) UVC i UAC	Windows 10, Mac OS i Linux Ubuntu (14.04 i wyższe)		Tak	Zasilacz sieciowy, bateria
HDR USA (wyświetlacz 3,5")	CVBS 720x480i60 S-Video PAL 720x576i50 Micro USB (zasilanie)	HDMI 1280x720p60 USB-A dla nośnika	Nie dotyczy	720x480p60 720x576p50 na nośniki USB, SD	Dostępny na wyjściach USB i HDMI	MP4 (H.264)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie	
HDR U5 (wyświetlacz 3,5")	HDMI 1080p60 Mini jack AV (CVBS + audio) Zasilanie 5V/2A	HDMI 1080p60 Mini jack audio USB-A dla nośnika Micro USB do PC Slot SD	Tak	1080p60 na PC, nośniki USB, SD	Miksowany z audio HDMI	H.264 (AVC MPEG-4) 30/22/18/15/4 Mb/s	Windows 7,8 i 10	OBS Studio, VLC, Xsplit Broadcast, Windows Media Encoder, Wirecast	Tak	Zasilacz 5V/2A
CE-CVHU	HDMI 2.0A 4K@60, VESA do 2560x1600 Mini jack audio MIC	HDMI 2.0A 4K@60 USB 3.0 Mini jack słuchawki	Tak v.1.4 v.2.2	1080p60 na PC	Miksowany z audio z HDMI	350 Mb/s MJPEG/YUY2	Windows 7, 8.1, 10, Mac OS, Linux	OBS Studio, VLC, Xsplit Broadcast, Skype, Zoom, Google Hangout, MS Teams, Webex, Click Meeting	Nie	USB 3.0
Velocap Plus 4K C260	HDMI 2.0 4K@60 Mini jack MIC Złącze zasilana 12V/1A	HDMI 2.0 4K@60 USB 2.0	Tak v.1.4 v.2.2	1080p60 na PC, nośniki USB	Miksowany z audio z HDMI	H.264 MPEG-4 do 16Mb/s	Windows 10, Mac OS i Linux	UxPlayer Plus, OBS, ManyCam	Nie	Zasilacz 12V/1A
TBOX Mini Plus HDR900 Velocap PLUS V2	HDMI 1.4 1080p60 Mini jack MIC Złącze zasilana 5V/2A	HDMI 1080p60 USB 2.0 Micro USB	Tak v.2.0	1080p30 na PC i nośniki USB 2.0	Miksowany z audio z HDMI	H.264 MPEG-4 do 16Mb/s	Windows 10	GxPlayer, OBS, ManyCam	Nie	Zasilacz 5V 2A
Velocap HDR X Prime Grabber	HDMI 4K2K60/1080p120 Mini jack audio LINE Mini jack audio MIC	HDMI 4K30 Mini jack audio USB Micro USB	Tak v.1.4 v.2.2	4K30 lub 1080p120 na nośnik USB i 1080p60 na PC	Miksowany z audio z HDMI	MJPEG, YUY2 H.264, H.265 dźwięk AAC 48kHz wideo MP4 H.264: do 20Mbps H.265: do 16Mbps	Windows, Linux i MAC	ClonerAlliance Helper, MP4-Cloner, VLC player, OBS Studio,	Tak	Zasilacz 5V/2A
HDR Tbox Deluxe v3	HDMI 4K30 MMI (CVBS, YPbPr, VGA) 2x Mini jack MIC, LINE-IN Zasilanie	HDMI 1080p60 USB 2.0 (dla nośnika) Micro USB (do PC) Mini jack LINE	Tak v.2.0	1080p30 na PC i 1080p60 na nośnik USB	Sygnaly MIC i LINE-IN są miksowane z audio z HDMI	Do 18Mb/s H.264/MPEG-4 AVC	Windows 10	OBS Studio,Xsplit, ManyCam	Tak	Zasilacz sieciowy 12V/1A
HDR Tbox SDI Grabber	HDMI 1.4 4K30 SDI 4K30 Mini jack AV (AV/L/R, CVBS) Mini jack audio MIC IR Zasilanie 5V/2A	HDMI 1080p60 Micro USB (do PC) USB 2.0 dla nośnika Mini jack audio LINE	Tak v.2.0	1080p30 i 720p60 na PC i nośnik USB	Miksowany z audio z HDMI/SDI	do 17,5Mbps H.264 MPEG-4		OBS Studio	Tak	Zasilacz sieciowy
SFX HDVC5 (USB stick)	HDMI 4K2K60	USB 3.0 (do PC)	Tak HDCP 1.4	1080p60 na PC	Nie dotyczy	Do 350Mb/s YUV, JPEG	Windows, Android i MacOS		Nie	USB
SFX HDVC9 Grabber	HDMI 2.0 4K60 Zasilanie 5V	HDMI 2.0 Mini jack audio Audio koaksjalne Audio optyczne	Tak HDCP 1.4/2.2	1080p60 na PC	Miksowany z audio z HDMI	MJPG / YuY2 do GGB/s	Windows	OBS Studio, VLC, Skype, Zoom, Microsoft Teams, YouTube, Facebook, Windows Media Encoder	Nie	Zasilacz sieciowy
Atem Mini Atem Mini Pro Atem Mini Extreme	4x HDMI 1.4 1080p60 Przeł. bezszwowe, PIP 2x mini jack audio RJ45 – sterowanie Zasilanie 12V	HDMI 1080p60 USB-C 3.1 (do PC)	Nie	1080p60 na PC i nośnik USB (tylko Pro i Pro ISO)	Sygnalami audio zarządza przełącznik		Windows 10, 64-bit Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina lub nowsza wersja		Nie	Zasilacz sieciowy
DeckLink Mini Recorder 4K HDMI SDI	HDMI 4K30 SDI 4K30	PCIe	Nie	4K30 na PC	Nie dotyczy	10-bit 4:2:2 bez kompresji	Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina lub późniejszy, Linux, Windows 8.1 i 10, obydwą 64-bit	Adobe Premiere, Avid Media Composer, Adobe After Effects, Nuke – The Foundary, DaVinci, Avid Pro Tools, Steinberg Cubase, Nuendo, Media Express, Avid Symphony, Avid News Cutter, Softron OnTheAir, MovieRecorder and OnTheAir CG, Flash Media Encoder, Wirecast, Livestream Procaster, Resolume Avenue 4, Vegas Pro, Corel VideoStudio Pro X4, Xsplit Broadcaster	Nie	PCIe
Velocap D421	HDMI 4K2K30	PCIe	Tak v.1.4	1080p60	Nie dotyczy	MJPEG, YUV2, H.264 Do 15Mb/s	Windows 10, 8.1, 7 OS X (10.10 lub wyższy) Linux Ubuntu 14.04	OBS Studio, Xsplit, Wirecast, Adobe Flash Media Encoder, DirectShow, DirectSound, QuickTime Player, VLC, Skype	Nie	PCIe